

TOC LC-D bulkhead set IP69K und/and TOC LC-D plug set IP69K

Montagehinweis / Mounting information



1 Lieferumfang / Scope of delivery TOC bulkhead set IP69K J68071A0003 Edelstahl / Stainless steel LC-D SM/MM, LC-D / APC SM Kupplung / Adaptor	1a TOC Flanschschutzkappe TOC bulkhead protective cap H60030A0002 Edelstahl / Stainless steel Drehmoment / torque max. 3 Nm	1b TOC Montagewinkel TOC bracket set H6000A00077 Edelstahl / Stainless steel Optional	2 Lieferumfang / Scope of delivery TOC plug set IP69K J68070A0003 Edelstahl / Stainless steel LC-D MM, LC-D / APC SM Steckerereinsatz / plug insert für Kabel / for cable Ø4,0-6,5 mm Ø6,5-9,5 mm	2a TOC Steckerchutzkappe TOC plug protective cap H60030A0003 Edelstahl / Stainless steel Optional
3 J08071A0021 LC-D / APC Kupplung / Adaptor Kupplung in den Flansch einrasten / Engage the clutch in the bulkhead	3a Kodierungsstift Coding pin	4 LC Stecker an Kabel anschließen abschneiden/cut ca. 20mm connect LC plug to cable	5 LC Stecker in die Steckeraufnahme einrasten, Deckel schließen und Mutter festziehen insert LC plug into the holding frame, close top and tighten nut	6 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen press plug housing parts together (1+2) Steckerkörper (3) über Kabel aufschieben slide plug housing (3) over cable
7 LC-D Stecker in die LC-D Kupplung des Flansches einrasten Press LC-D plug into LC-D coupling of bulkhead until snap-in auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding		8 Steckerkörper über den LC-D Stecker aufs Flanschset schieben Slide plug housing over LC-D plug onto bulkheadset	9 Überwurfmutter mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag festdrehen tighten union nut with spanner 24AF until stop Drehmoment / torque 30 Nm	