

Elixo Smart io

Schiebetorantrieb



Anwendung: Schiebetor

Lieferumfang: Antriebseinheit mit integrierter Steuerung, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io, 1x Lichtschranken-Set, 1x Warnleuchte mit integrierter Antenne, Notstrom-Akku

Funkantrieb für privat genutzte Schiebetore (sowohl schienengeführt als auch freitragend). Ermöglicht eine bequeme Einbindung der Tore in die Hausautomatisierung über die Smart-Home-Zentrale TaHoma.

- Einfache und schnelle Installation: Lernfahrt und Betrieb in weniger als 90 Sekunden
- Automatische Endlagenerkennung
- Kompatibel mit BUS- und 4-Drahtlichtschranke, Sicherheitsleiste
- Entnehmbare farbige Klemmleisten
- Schnelles Öffnen mit nur 15 Sekunden für ein 3 m Tor
- Umkehrung der Drehrichtung durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "+" und "-"
- Externe Beleuchtung mit separater Steuerung oder synchron zum Torlauf
- Automatischer Schließmodus
- 2 verdrahtete Steuereingänge: Voll- und Fußgängeröffnung
- Vernetzbar mit Videotürsprechanlagen, Kameras und Lichtsteuerungen
- Bedienung per Sprachbefehl (über Sicherheits-Code) mit Google Assistant und Amazon Alexa

Bitte beachten:

- Bei Einsatz einer aktiven Sicherheitsleiste (Art.-Nr. 9019589 bzw. 9019611) sind folgende Anwendungen möglich:
 - Bis zu 400 kg Gewicht oder 6 m Breite bei schienengeführten Schiebetoren
 - Bis zu 400 kg Gewicht oder 4 m Breite bei freitragenden Schiebetoren

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Elixo Smart io Komfort-Set		1216601
Funksicherheitsleisten-Kit Gummiprofil H58	1	9019589
Funksicherheitsleisten-Kit Gummiprofil H90		9019611

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Spannungsversorgung Motor	24 V DC
Max. Standby-Verbrauch	≤ 5 W
Leistungsaufnahme	max. 600 W (mit 500 W Außenbeleuchtung)
Öffnungszeit	15 sek für 3 m
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 44
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	263 x 267 x 163 mm
Antriebskraft (Spitze)	380 N
Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> - potentialfreier Kontakt, max. 500 W für Außenbeleuchtung - 24 V DC, max. 400 mA für Zubehör - 24 V gesteuert, für Lichtschranke - 24 V, 15 W für Warnleuchte
Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x NO, drahtgebundene Steuerung - 1 x NC für Lichtschranke (TX/RX; BUS) - 1 x NC für Sicherheitskontakteleiste - 1 x NC für Notstrom-Akku 9,6 V - 1 x NC für externe io-Antenne
Fußgängeröffnung	1,2 m

