

RT30 Handsender

Der Handsender RT30 ist ein universell einsetzbarer Handsender. Er kann mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.

Er findet zum Beispiel in der Ansteuerung von Rollläden oder allgemein beim Schalten von elektrischen Verbrauchern seine Anwendung.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.




RT30E5001-01-22K

RT30E5004-01-02K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungs kontrolle	LED
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 60 x 14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	25 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß glänzend ähnlich RAL 9003 schwarz glänzend ähnlich RAL 9005

Ausführungen



RT30E5001-01-xxK
1x AUF/STOPP/ZU



RT30E5004-01-xxK
4x IMPULS

Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RT30-ACC-03-02P	Wandhalter, weiß glänzend
RT30-ACC-03-22P	Wandhalter, schwarz glänzend



RT30-ACC-03-02P



RT30-ACC-03-22P

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RT30E5001-01-02K	Handsieder 1-Kanal, weiß glänzend	1x AUF/STOPP/ZU
RT30E5001-01-22K	Handsieder 1-Kanal, schwarz glänzend	1x AUF/STOPP/ZU
RT30E5004-01-02K	Handsieder 4-Kanal, weiß glänzend	4x IMPULS 2x EIN/AUS
RT30E5004-01-22K	Handsieder 4-Kanal, schwarz glänzend	4x IMPULS 2x EIN/AUS

FUNK: Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit