

## 5401 PS



## 7401 (400V/230V)

Nicht EU konform im Baustellenbereich

**Ausstattung:** Silentiausführung mit großem Luftfilter und großem Schall-dämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmanget-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.  
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67  
1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

**Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.**

**Ausstattung:** Silentiausführung mit großem Luftfilter und großem Schall-dämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmanget-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A 3ph. Steckdose, eine CEE 32A 1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

**Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.****5401 ED-AA/HHBA PS**Bestell-Nr.: 986388  
GTIN: 4038469232218**5401 ED-AA/HEBA PS**Bestell-Nr.: 986389  
GTIN: 4038469232225**7401 ED-AA/HHBA**Bestell-Nr.: 986551  
GTIN: 4038469965512**7401 ED-AA/HEBA**Bestell-Nr.: 986552  
GTIN: 4038469965529

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	12,26 A
Strom 1~ (CEE)	12,26 A
Strom 1~ (Schuko)	12,26 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	7,49 A 3~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX270 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	4,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	14 / 19 h
Gewicht	98 / 105 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schalleistungspegel L <sup>WA</sup>	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 <sup>3)</sup>
Adapter für Abgasschlauch	904880
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988832 <sup>2)</sup>
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~ (E-Start)	988841
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988831
Fahrgestell (anbaufertig)	988745
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Zusatztank 80 l	988839
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	988828

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6580 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	24 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	25 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schalleistungspegel L <sup>WA</sup>	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 <sup>3)</sup>
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908290 <sup>1 2 4 6)</sup>
Fl-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904390 <sup>1 6 8)</sup>
wasserdichte Steckdosen	903052 <sup>6)</sup>
GW 308	988553 <sup>1 6)</sup>
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904766 <sup>4 6)</sup>
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 <sup>5 6 7)</sup>
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 <sup>5 6 7)</sup>
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 <sup>5 6 7)</sup>
Montagesatz Zusatztank	923994 <sup>6)</sup>
Option Economic (Handstart/E-Start)	988910 / 988911

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste