

BZD 32

Aktive DAB-Plus DVB-T2-Indoor-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radioprogramme, LTE-Filter, Stromvers. ueber USB, Standfuß Wandhalter



Merkmale

- DVB-T/-T2-Indoor-Antenne für horizontale und vertikale Polarisation
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Ansprechendes und platzsparendes Design
- Hohe Güte
- Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik
- Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. durch das angeschlossene DVB-T/-T2-Empfangsgerät
- Anschluss: IEC-Buchse
- Integriertes Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen
- Mitgeliefertes Zubehör:
- Stützfuß für die einfache Aufstellung
- Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- USB-Fernspeisekabel mit einem USB- und zwei IEC-Steckern

Technische Daten

Typ	BZD 32
Bestell-Nr.	20710013
Empfangsbereich	174-230/470-790 MHz
Güte ¹⁾	Typ. -28,5 dB/K
Verstärkung	B III: 18, B IV/V: 15 dB
Max. Ausgangspegel ²⁾	Typ. 95 dB μ V
Zulässige Fernspeisespannung der Antenne	5 V
Abmessungen	140 x 195 mm
Maße der Einzelverpackung	250 x 160 x 70 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,5 St./kg
	Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
	USB-Fernspeisekabel mit einem USB- und zwei IEC-Steckern

¹⁾ Bandbreite 8 MHz, Tu 290 K, Anschlusskabel a = 3,5 dB, Receiver NF = 7 dB @ 560 MHz ²⁾ Nach EN 60728-5 für 60-dB-Intermodulationsabstand (2 Sender - 3. Ordnung) gemessen am Antennenausgang