



Schaltaktor, 16 A 1-fach Aktor

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
- Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: AC1
 - Nennleistung: 2500 W
 - Nennstrom: 16 A
- Lastart: AC3
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 50 mm x 48 mm x 28 mm

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SA/U1.16.12
Bestell-Nr:	2CKA006151A0279
EAN:	4011395309773
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	42
Preis:	139,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

» [ETS5 Applikation](#) , V 1.0, 23.02.2022