



Türlautsprecher-Controller
TLC 640-02
200086500-00

Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Controller im Schalttafelgehäuse.

Steuergerät für alle Türlautsprecherfunktionen.

- Anschluss für Türlautsprecher-Module TLM 640-..., TLM 645-..., TLE 640-...
- 8 frei programmierbare Eingänge zum Anschluss von Ruftasten und Lichttastern, zur Auslösung von Fernschalt- und Meldefunktionen, zur Freigabe von Türöffner- und Türsteuerfunktionen
- 2 potentialfreie Relais-Ausgänge als Türöffneransteuerung bzw. Schaltausgang für Fernschaltfunktionen; Schaltzeiten programmierbar
- Schnittstelle zum Siedle Vario-Bus mit Anschlussmöglichkeit für COM 611-... als Ruftastatur oder Codeschloss und DIM 640-... oder DRM 611-... Max. 8 TME 640-... bzw. TME 645-... zum Anschluss von bis zu 500 Direkt-Ruftasten. ELM 611-... zur kontaktlosen Betätigung des Türöffners über Keycard oder Schlüssel. PRI 602-... und PRI 602-... USB-Schnittstelle zur Programmierung über einen PC/Laptop.
- Displayanzeige mit Steuertasten zur lokalen Programmierung, Bedienerführung und Funktionsanzeige.

Technische Daten

Betriebsspannung:	24–28 V
Betriebsstrom:	350 mA
Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 1 A
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 20
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
TLC 640-02	Türlautsprecher-Controller	Schwarz	E 200086500-00



Türlautsprecher-
Controller
TLC 640-02

200086500

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Türlautsprecher-
Controller
TLC 640-02

200086500

Seite 3

Weitere Dokumente

[TLC 640-01 Türlautsprecher-Controller](#)
[TLC 640-... Türlautsprecher-Controller](#)
[REACH RoHs Information](#)

[Produktinformation](#)
[Konformitätserklärung](#)
[Zusatzinformation](#)

512 kB [herunterladen](#)
1,3 MB [herunterladen](#)
525 kB [herunterladen](#)