



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Ideale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation

Schnurloses Telefon (Standard DECT-GAP) für Internet- und Festnetztelefonie

Unterstützt HD-Telefonie (7-kHz-Codec G.722) für ein natürliches Klangbild

Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261 (in Kombination mit FRITZ!Box)

Komfortable Einrichtung und Bedienung von FRITZ!Box-Funktionen am Handgerät: Anrufbeantworter, Weckruf, Rufumleitung, Babyfon, WLAN ein-/ausschalten u. a.

Anzeige von Orts- und Ländernamen bei ein- und ausgehenden Anrufern (ab FRITZ!OS 7)

Bis zu fünf eigene Klingeltöne (ab FRITZ!OS 7)

Lautstärketasten an der Geräteseite

Taste für Schnellzugriff auf frei belegbaren Favoriten

Full-Duplex-Freisprechen

Lauthören in HD-Qualität

Bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden

Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 12 Tage Stand-by

Mehrere Telefonbücher mit bis zu 1000 Einträgen.

Beachten Sie bitte: Die Geschwindigkeit bei der Benutzung eines Telefonbuchs kann mit steigender Zahl von Einträgen spürbar abnehmen.

Mehrere Anrufbeantworter mit grafischen Menüs, Fernabfrage und E-Mail-Weiterleitung

Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz

Kurzwahlen, Anrufliste und Rufsperrern, Internruf, CLIR sowie fallweise Rufnummernunterdrückung der Abgangsrufnummer

E-Mails, RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen

Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, z. B. WLAN-Schaltung, Smart-Home-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers

Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung	Aufladen über Ladestation: Ladezeit ca. 6 Stunden
Ergonomische, beleuchtete Tastatur mit Nachrichtentaste (MWI)	Tiefentladeschutz
DECT-Eco: automatische Funkabschaltung im Stand-by	Lautsprecher/Mikrofon
Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay	CE-konform
Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inkl. Türöffnung	Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck (auf Wunsch PIN-geschützt)
Helligkeits-, Näherungs- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb	

Geräteeigenschaften

2,4-Zoll-Farbdisplay, IPS
Telefonieren, Musik und Podcasts hören über Headset (3,5-mm-Klinke)
1 Li-Ion-Akku; 1000 mAh; 3,7 V
Gewicht: ca. 127 g (inkl. Akku)

Abmessungen FRITZ!Fon X6 (B x H x T): ca. 51 x 158 x 17 mm
Abmessungen Ladeschale (B x H x T): ca. 51 x 72 x 44 mm
Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hz

Lieferumfang

FRITZ!Fon X6	Netzteil (230 V)
Akkupack (im Telefon)	Kurzanleitung
Ladestation	

Artikelnummer

FRITZ!Fon X6 (weiß): 20002987
FRITZ!Fon X6 (schwarz): 20002966

Darum FRITZ!

Entdecken Sie die Vorteile der FRITZ!-Produkte!

Service

Wissensdokumente, Handbuch und kostenlose Updates

Noch Fragen an die Kaufberatung?

Rufen Sie uns an unter 030 39976696 (Mo.-Do. 8:30 - 18 Uhr, Fr. 8:30 - 17 Uhr; Festnetz zum Ortstarif)