


Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000

Artikel-Nr. 18199000

Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000 Weißlicht-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich oder zur Ansteuerung der dim2warm-Flexplatinen 15312003 / 15362003.

Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),
Frequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C,
Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm,
Material: Kunststoff, Lieferung inkl. Wandhalterung

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- Dimmung über Touchwheel
- Speichertasten S1 bis S6
- Wahlkosten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit
- Controllerauswahlkosten für Zone 1 bis 6

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.
 . Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20.

Artikel-Nr.	18199000
Stand:	22.07.2021 21:37

Material	Kunststoff	Schutzart	IP20
----------	------------	-----------	------