

WISI XM 53 B

Abzweiger 8/2 dB



Kurzbeschreibung

Das XM 53 B ist ein 2-fach Verteilermodul für 1,2 GHz Verstärker (z.B.: VX 5x B) mit einer Abzweigdämpfung von 8 dB und einer Durchgangsdämpfung von 2 dB. Die Entkopplung der einzelnen Verteilerausgänge beträgt mindestens 25 dB.

Auf einen Blick:

- Passend für WISI Compact Line-Verstärker
- Unterstützt automatische Modulerkennung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 1. März 2018, 1:01 nachm.

Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Abzweigdämpfung	<9 dB
Durchgangsdämpfung	<2 dB
Entkopplung	> 25 dB
Rückflussdämpfung 5...1006 MHz	>18 dB
Rückflussdämpfung 1006...1218 MHz	>16 dB

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	490 x 200 x 130 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.008 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0.14 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.008 kg
EAN	4010056754150
Artikelnummer	75415
Zolltarifnummer	85291095