

# WISI DC 28 4S0T

Inputsplitter



## Kurzbeschreibung

### Auf einen Blick:

- 4x 7 SAT-Ausgänge
- DC-Bypass für die LNB-Speisung (SAT)
- 19"-Eingangsverteiler für Kanalaufbereitungssysteme

#### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 9. Oktober 2015, 10:14 vorm.

## Technische Daten

### Eingang

Anzahl SAT 28 St.

Anzahl TERR - St.

Frequenzbereich SAT 920...2150 MHz

Frequenzbereich TERR - MHz

### Ausgang

Ausgangsrückflussdämpfung >12 dB

Durchgangsdämpfung <14 dB ( $\pm$  2,5 dB)

Entkopplung >23 dB

### Anschlüsse

F-Buchse 32 St.

### Allgemeine Daten

Durchgangsspannung <21 V DC

Durchgangsstrom <1,5 A

Abmessungen (BxHxT) 483x44x51 mm

Betriebstemperaturbereich -20...+55 °C

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St.

Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit 520 x 65 x 0065 mm

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit dm<sup>3</sup>

Bruttogewicht Verkaufseinheit 1700 kg

Versandeinheit St.

Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit mm

Verpackungsvolumen Versandeinheit 02-02-2015 00:00:00 dm<sup>3</sup>

Bruttogewicht Versandeinheit 01-07-2015 00:00:00 kg

EAN 4010056712518

Artikelnummer 71251

Zolltarifnummer 8529109500