



SLC Click 3-pole PushDim IP20 endelokk

14/02/2025

SLC8514

Produktbeschreibung

Pushdim-Schalter, der an einem Ende der Armatur eingeklickt wird, einschließlich vorverdrahtetem Endstück für 230V am anderen Ende, das mit 2 Schrauben gesichert wird. Vermeiden Sie die Verwendung der Pushdim-Funktion mit zu vielen Teilen im CLICK-System, da diese beim Dimmen aus dem Takt geraten können. Halten Sie den Schalter 20 Sekunden lang gedrückt, um zu synchronisieren. Maximal 10 Armaturen pro Pushdim empfohlen.

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Schalter
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	0,75 Quadratmillimeter
GTIN	7070938073882

Zubehör	Ja
Ader-Zahl	3
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group