

Bus-Netzgerät
BNG 650-0 DE

200035140-00



Produktbeschreibung

Bus-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus: Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung: | 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz |
| Betriebsstrom: | 200 mA |
| Ausgangsspannung: | 27,5 V DC, 12 V AC |
| Ausgangsstrom: | 0,5 A DC, 1 A AC |
| Absicherung: | primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kurzschlussfest |
| Kontaktart: | 2 Schließer 24 V, 2 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 9 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 162 x 89 x 60 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| BNG 650-0 DE | Bus-Netzgerät | Schwarz | A | 200035140-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|------------------------|----------------|----|--------------|
| ZBVG 650-0 | Zubehör-Bus-Versorgung | Sonstiges | A | 200035250-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|------------------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| BNG 650-..., SNG/VNG 850-... | Sicherungshalter | Sonstiges | E | 210005105-00 |

Bus-Netzgerät
BNG 650-0 DE

200035140

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Bus-Netzgerät
BNG 650-0 DE

200035140

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|--|-----------------------|---------|---------------|
| Planungs- und Systemhandbuch In-Home-Bus: Audio Ausgabe 2019 | Systemhandbuch | 8,6 MB | herunterladen |
| BNG 650-0, BNG 650-1 Bus-Netzgerät | Produktinformation | 914 kB | herunterladen |
| BNG 650-... Bus-Netzgerät | Konformitätserklärung | 625 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |
| Systemhandbuch In-Home-Bus: Audio Ausgabe 2021 | Systemhandbuch | 11,5 MB | herunterladen |