

On/Off Plug io

Funkzwischenstecker



Zwischenstecker zum Einbinden von Leuchten und kleineren elektrischen Geräten per io-Funk in manuelle, Kalender- und Wenn-Dann-Szenarien aller Smart-Home-Zentralen von Somfy (d. h. sowohl aktuelle als auch nicht mehr verkaufte Zentralen).

- Strom sparen: Leuchten und elektrische Geräte nachts oder nach einer bestimmten Nutzungsdauer automatisch ausschalten
- Elektrische Geräte, deren Ein- und Ausschalter schwer erreichbar ist, werden komfortabel über Funksender bedienbar
- Keine Smart-Home-Zentrale für die Steuerung über Funksender erforderlich
- Auch nebeneinander in Mehrfachsteckdosen einsetzbar
- Aktueller Zustand des eingesteckten Geräts (An/Aus) über TaHoma sowie bidirektionale Steuerungen abfragbar

Anwendung: 230 V Verbraucher

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
On/Off Plug io	1	1822618

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz, max. 8 A
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße (Ø x T)	45 x 77 mm
Max. registrierbare io-Steuerungen	- eindirektional: 10 - bidirektional: unbegrenzt
Max. Ausgangsleistung	- 1.800 W für ohmsche Last - 200 W für Leuchtstofflampen - 150 W für LEDs



Funktionsprinzip

